

Czujnik czadu, tlenu węgla i dymu KIDDE 10SCO

Producent: Model: **10SCO** Numer katalogowy: **1086**



Główne cechy:

- Sensor czujnika czadu: Elektrochemiczny
- Zasilanie czujnika: Bateria
- Wyjście pod system alarm.: Nie
- Sposób montażu czujnika: Na tynk
- Wyświetlacz LCD: Nie

Specyfikacja techniczna:

Wskazania na panelu LCD	brak
Zasilanie czujnika	Bateria
Okres gwarancji	10 lat
Sposób montażu czujnika	Na tynk
Sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego stężenia CO	Akustyczna 85dB i optyczna
Przycisk test/reset	Tak
Certyfikaty i dopuszczenia	PN-EN50291-1:2010, jednostka certyfikująca BSI PN-EN14604:2006P (EN14604:2005), jednostka certyfikuj
Czas aktywacji alarmu	zgodnie z PN-EN 50291-1:2010
Sygnalizacja końca okresu działania	krótki sygnał dźwiękowy co 30 sekund
Sygnalizacja nieprawidłowego działania	krótki sygnał dźwiękowy oraz migająca co 30 sek. czerwona dioda LED
Wilgotność	do 90% RH, bez kondensacji
Sensor czujnika czadu	Elektrochemiczny
Temperatura pracy	0 °C ~ +40 °C: praca
Wymiary przedmiotu	średnica - 145 mm, wysokość - 45 mm
Pamięć wartości szczytowych	Nie
Wyjście pod system alarm.	Nie
Gwarancja	10 lat
Gwarancja dla firm	10 lat

Uwagi do gwarancji

No

Wyświetlacz LCD

Nie

Producent

KIDDE