

Czujnik czadu, tlenku węgla, KIDDE 10LLDCO z wbudowaną baterią.

Producent: Model: **10LLDCO** Numer katalogowy: **5268**



Główne cechy:

- Sensor czujnika czadu: Elektrochemiczny
- Zasilanie czujnika: Wbudowany akumulator
- Wyjście pod system alarm.: Nie
- Sposób montażu czujnika: Na tynk, wolnostojący
- Wyświetlacz LCD: Tak

Specyfikacja techniczna:

Wskazania na panelu LCD

aktualny poziom stężenia CO w zakresie 0 - 999 PPM* Lo - niski stan zasilania (rozładowane baterie)

Zasilanie czujnika	Wbudowany akumulator
Okres gwarancji	brak danych
Sposób montażu czujnika	Na tynk, wolnostojący
Sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego stężenia CO	Akustyczna 85dB i optyczna
Przycisk test/reset	Tak
Certyfikaty i dopuszczenia	PN-EN 50291-1:2010, jednostka certyfikująca BSI
Czas aktywacji alarmu	progi alarmowe zgodnie z PN-EN 50291-1:2010
Sygnalizacja końca okresu działania	komunikat End na panelu LCD, dwa krótkie sygnały dźwiękowe co 30 sekund oraz co sekundę miga pomarańczowa
Sygnalizacja nieprawidłowego działania	komunikatu Err na panelu LCD, krótki sygnał dźwiękowy co 30 sekund oraz co sekundę miga pomarańczowa
Wilgotność	90%
Sensor czujnika czadu	Elektrochemiczny
Temperatura pracy	0°C ...+40°C
Wymiary przedmiotu	118 x 70 x 40
Pamięć wartości szczytowych	Tak
Wyjście pod system alarm.	Nie

Gwarancja	10 lat
Gwarancja dla firm	10 lat
Uwagi do gwarancji	brak danych
Wyświetlacz LCD	Tak
Producent	KIDDE