

KAMERA IP DAHUA DH-IPC-HDW1220SP-0360B

Producent: Model: **DH-IPC-HDW1220S** Numer katalogowy: **10459**



Główne cechy:

- Rodzaj przetwornika: 2MP Progressive Scan CMOS
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 3.6mm
- Widoczność w nocy: 30 m
- Obsługa dźwięku: Nie
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie

Specyfikacja techniczna:

Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rodzaj przetwornika	2MP Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość kamery	brak danych
Rodzaj obiektywu	brak danych
Wandaloodporność	Nie
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rozdzielczość	1920x1080
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	3.6mm
Kąt widzenia	brak danych
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Widoczność w nocy	30 m
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa dźwięku	Nie
Wbudowany mikrofon	Nie
Wejścia/wyjścia audio	No

Kompresja audio	No
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany głośnik	Nie
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	brak
Max. liczba użytkowników	20
Język interfejsu WEB	polski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Pobór mocy	4.4 W
Wymiary przedmiotu	Φ108mm×84mm
Temperatura pracy	-30° C do +60° C
Urządzenia mobilne	Android, iOS, Windows Phone
Czułość przetwornika	0.025Lux/F2.1(Color), 0Lux/F2.1(IR on)
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Współczynnik S/N	>50 dB
Strefy prywatności	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Wyjście wideo	Nie
WDR	Nie
Typ obudowy	Kopułkowa
Zasilacz w komplecie	brak danych
Zasilanie	12V DC, PoE (802.3af)
Kompresja wideo	brak danych
Przeglądarki internetowe	brak danych
Model przetwornika	brak danych

Funkcje analizy obrazu	brak danych
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Gwarancja	36 miesięcy
Gwarancja dla firm	36 miesięcy
Uwagi do gwarancji	No
Producent	DAHUA
Technologia	brak danych
Rodzaj podświetlenia	brak danych
Technologia transmisji CCTV - do usuniecia	brak danych