

CZUJNIK EURA CZADU CD-24A2

Producent: Model: **CD-24A2** Numer katalogowy: **15515**



Główne cechy:

- Sensor czujnika czadu: Elektrochemiczny
- Zasilanie czujnika: Bateria
- Wyjście pod system alarm.: Nie
- Sposób montażu czujnika: Na tynk, wolnostojący
- Wyświetlacz LCD: Nie

Specyfikacja techniczna:

Wskazania na panelu LCD	Nie
Zasilanie czujnika	Bateria
Okres gwarancji	brak danych
Sposób montażu czujnika	Na tynk, wolnostojący
Sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego stężenia CO	Akustyczna 85dB i optyczna
Przycisk test/reset	Tak
Certyfikaty i dopuszczenia	bd.
Czas aktywacji alarmu	50ppm 60-90min / 100ppm 10-40min / 300ppm < 3 min
Sygnalizacja końca okresu działania	Tak
Sygnalizacja nieprawidłowego działania	Tak
Wilgotność	30-95%RH bez kondensacji
Sensor czujnika czadu	Elektrochemiczny
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Wymiary przedmiotu	80 x 120 x 36 mm
Pamięć wartości szczytowych	Nie
Wyjście pod system alarm.	Nie
Gwarancja	24 miesiące
Gwarancja dla firm	24 miesiące

Uwagi do gwarancji

No

Wyświetlacz LCD

Nie

Producent

EURA