

CZUJNIK CZADU "EL-HOME" CD-75A4 LCD TERMOMETR

Producent: Model: **CD-75A4 LCD** Numer katalogowy: **20727**



Główne cechy:

- Sensor czujnika czadu: Elektrochemiczny
- Zasilanie czujnika: Bateria
- Wyjście pod system alarm.: Nie
- Sposób montażu czujnika: Na tynk, wolnostojący
- Wyświetlacz LCD: Tak

Specyfikacja techniczna:

Wskazania na panelu LCD	TAK
Zasilanie czujnika	Bateria
Okres gwarancji	2 lata
Sposób montażu czujnika	Na tynk, wolnostojący
Sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego stężenia CO	Akustyczna 85dB i optyczna
Przycisk test/reset	Tak
Certyfikaty i dopuszczenia	EN 50270:2015 / CE
Czas aktywacji alarmu	50ppm 60-90min / 100ppm 10-40min / 300ppm < 3 min
Sygnalizacja końca okresu działania	NIE
Sygnalizacja nieprawidłowego działania	TAK
Wilgotność	bd.
Sensor czujnika czadu	Elektrochemiczny
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Wymiary przedmiotu	120 x 90 x 40 mm
Pamięć wartości szczytowych	Nie
Wyjście pod system alarm.	Nie
Gwarancja	24 miesiące
Gwarancja dla firm	24 miesiące

Uwagi do gwarancji

brak danych

Wyświetlacz LCD

Tak

Producent

EURA