

CZUJNIK EURA CZADU CD-65A4 LCD bateryjny wbudowany termometr

Producent: Model: **CD-65A4** Numer katalogowy: **21075**



Główne cechy:

- Sensor czujnika czadu: Elektrochemiczny
- Zasilanie czujnika: No
- Wyjście pod system alarm.: Nie
- Sposób montażu czujnika: Na tynk, wolnostojący
- Wyświetlacz LCD: Tak

Specyfikacja techniczna:

Wskazania na panelu LCD	TAK
Zasilanie czujnika	No
Okres gwarancji	No
Sposób montażu czujnika	Na tynk, wolnostojący
Sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego stężenia CO	Akustyczna 85dB i optyczna
Przycisk test/reset	Tak
Certyfikaty i dopuszczenia	EN 50270:2015 / EN 50291-1:2010+A1:2012 / CE
Czas aktywacji alarmu	50ppm 60-90min / 100ppm 10-40min / 300ppm < 3 min
Sygnalizacja końca okresu działania	TAK
Sygnalizacja nieprawidłowego działania	TAK
Wilgotność	bd.
Sensor czujnika czadu	Elektrochemiczny
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Wymiary przedmiotu	120 x 90 x 40 mm
Pamięć wartości szczytowych	Nie
Wyjście pod system alarm.	Nie
Gwarancja	24 miesiące
Gwarancja dla firm	24 miesiące

Uwagi do gwarancji

No

Wyświetlacz LCD

Tak

Producent

EURA