

SATEL BEZPRZEWODOWA ZEW. DUALNA CZUJKA RUCHU AOD-210

Producent: Model: **AOD-210** Numer katalogowy: **21733**



Główne cechy:

- Napięcie zasilania urządzenia: 3 V Bateria CR 123 A
- Zasięg detekcji czujnika: 16 m
- Rodzaj detekcji: PIR + MW

Specyfikacja techniczna:

Rodzaj detekcji	PIR + MW
Zasięg czujnika	16 x 16 m
Wykrywalna prędkość ruchu	0,3...3 m/s
Maksymalny pobór prądu	30 mA
Dedykowany uchwyt	Bracket C GY
Inne unikalne cechy	wbudowany czujnik temperatury
Rodzaj optyki	Fresnel
Cyfrowa kompensacja temperatury	Tak
Odporność na zwierzęta	do 20kg
Czas sygnalizacji alarmu	brak danych
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	IIla
Pobór prądu w stanie gotowości	1 mA
Rodzaj pyroelementu	Podwójny
Współczynnik ochrony obudowy	IP54
Zasięg detekcji czujnika	16 m
Zalecane miejsce instalacji	ściana lub sufit
Napięcie zasilania urządzenia	3 V Bateria CR 123 A
Funkcja antymaskingu	Nie

Temperatura pracy	od -40°C do +55°C
Zalecana wysokość montażu	2,4m
Gwarancja	36 miesięcy
Gwarancja dla firm	36 miesięcy
Uwagi do gwarancji	No
Producent	SATEL