

Czujnik czadu "EURA" CD-01EU PL

Producent: Model: **CD-01EU** Numer katalogowy: **23074**

Główne cechy:



- Sensor czujnika czadu: Elektrochemiczny
- Zasilanie czujnika: Bateria
- Wyjście pod system alarm.: Nie
- Sposób montażu czujnika: Na tynk
- Wyświetlacz LCD: Tak

Specyfikacja techniczna:

Wskazania na panelu LCD	TAK
Zasilanie czujnika	Bateria
Okres gwarancji	2 lata
Sposób montażu czujnika	Na tynk
Sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego stężenia CO	Akustyczna 85dB
Przycisk test/reset	Tak
Certyfikaty i dopuszczenia	EN 50270:2015 / EN 61000-6-3+A1:2011 / EN 50291-1:2018 / EMC 2014/30/EU / CE
Czas aktywacji alarmu	50ppm 60-90min / 100ppm 10-40min / 300ppm < 3 min
Sygnalizacja końca okresu działania	TAK
Sygnalizacja nieprawidłowego działania	TAK
Wilgotność	0%...90% RH
Sensor czujnika czadu	Elektrochemiczny
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Wymiary przedmiotu	128 x 76 x 34 mm
Pamięć wartości szczytowych	Tak
Wyjście pod system alarm.	Nie
Gwarancja	24 miesiące
Gwarancja dla firm	24 miesiące

Uwagi do gwarancji

brak danych

Wyświetlacz LCD

Tak

Producent

EURA