

SATEL CZUJKA RUCHU PIR SLIM-PIR-PET

Producent: Model: **SLIM-PIR-PET** Numer katalogowy: **23467**



Główne cechy:

- Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
- Zasięg detekcji czujnika: 12 m
- Rodzaj detekcji: PIR

Specyfikacja techniczna:

Rodzaj detekcji	PIR
Zasięg czujnika	12m x 13m
Wykrywalna prędkość ruchu	0,3...3 m/s
Maksymalny pobór prądu	23 mA
Dedykowany uchwyt	Brak
Inne unikalne cechy	wbudowane rezystory parametryczne (2EOL: 2 x 1,1 kΩ)
Rodzaj optyki	Fresnel
Cyfrowa kompensacja temperatury	Tak
Odporność na zwierzęta	do 20kg
Czas sygnalizacji alarmu	2 sek.
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Pobór prądu w stanie gotowości	8 mA
Rodzaj pyroelementu	Pojedynczy
Współczynnik ochrony obudowy	Brak danych
Zasięg detekcji czujnika	12 m
Zalecane miejsce instalacji	Bezpośrednio na ścianie
Napięcie zasilania urządzenia	12 V
Funkcja antymaskingu	Nie

Temperatura pracy	-10°C...+55°C
Zalecana wysokość montażu	2,4m
Gwarancja	36 miesięcy
Gwarancja dla firm	36 miesięcy
Uwagi do gwarancji	brak danych
Producent	SATEL