

SATEL DUALNA CZUJKA RUCHU PIR+MW SLIM-DUAL

Producent: Model: **SLIM-DUAL** Numer katalogowy: **23473**



Główne cechy:

- Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
- Zasięg detekcji czujnika: 15 m
- Rodzaj detekcji: PIR + MW

Specyfikacja techniczna:

Rodzaj detekcji	PIR + MW
Zasięg czujnika	15m x 20m
Wykrywalna prędkość ruchu	0,3...3 m/s
Maksymalny pobór prądu	25 mA
Dedykowany uchwyt	BRACKET D
Inne unikalne cechy	wbudowane rezystory parametryczne (2EOL: 2 x 1,1 kΩ)
Rodzaj optyki	Fresnel
Cyfrowa kompensacja temperatury	Tak
Odporność na zwierzęta	Nie
Czas sygnalizacji alarmu	2 sek.
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Pobór prądu w stanie gotowości	10 mA
Rodzaj pyroelementu	Pojedynczy
Współczynnik ochrony obudowy	Brak danych
Zasięg detekcji czujnika	15 m
Zalecane miejsce instalacji	Bezpośrednio na ścianie lub na dedykowanym uchwycie BRACKET D
Napięcie zasilania urządzenia	12 V
Funkcja antymaskingu	Nie

Temperatura pracy	-10°C...+55°C
Zalecana wysokość montażu	2,4m
Gwarancja	36 miesięcy
Gwarancja dla firm	36 miesięcy
Uwagi do gwarancji	brak danych
Producent	SATEL