

KAMERA IP KENIK KG-3044D

Producent: Model: **KG-3044D** Numer katalogowy: **2543**



Główne cechy:

- Rodzaj przetwornika: Aptina AR0330 CMOS
- Rozdzielczość: 2048x1536
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm - 12 mm
- Widoczność w nocy: 30 m
- Obsługa dźwięku: Nie
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie

Specyfikacja techniczna:

Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rodzaj przetwornika	Aptina AR0330 CMOS
Rozdzielczość kamery	brak danych
Rodzaj obiektywu	brak danych
Wandaloodporność	Nie
Wielkość przetwornika	1/3"
Rozdzielczość	2048x1536
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm - 12 mm
Kąt widzenia	brak danych
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Widoczność w nocy	30 m
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa dźwięku	Nie
Wbudowany mikrofon	Nie
Wejścia/wyjścia audio	No

Kompresja audio	No
Materiał wykonania obudowy	brak danych
Wbudowany głośnik	Nie
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	brak
Max. liczba użytkowników	10
Język interfejsu WEB	polski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności	IP66
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Pobór mocy	7.2 W
Wymiary przedmiotu	115mm x 140mm
Temperatura pracy	-20° C ... +60° C
Urządzenia mobilne	Android, BlackBerry, iOS, Symbian, Windows Mobile
Czułość przetwornika	kolor: 0.01Lux@F1.2 cz/b: 0.001 Lux@F1.2
Wspierane protokoły sieciowe	RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/SMTP
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Współczynnik S/N	>50dB
Strefy prywatności	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Wyjście wideo	Nie
WDR	Nie
Typ obudowy	Kopułkowa
Zasilacz w komplecie	brak danych
Zasilanie	12V DC, PoE (802.3af)
Kompresja wideo	brak danych
Przeglądarki internetowe	Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari
Model przetwornika	brak danych
Funkcje analizy obrazu	brak danych

IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Gwarancja	24 miesiące
Gwarancja dla firm	24 miesiące
Uwagi do gwarancji	No
Producent	KENIK
Technologia	brak danych
Rodzaj podświetlenia	brak danych
Technologia transmisji CCTV - do usuniecia	brak danych