

Czujnik czadu Kidde K10LLCO

Producent: Model: **K10LLCO** Numer katalogowy: **32956**



Główne cechy:

- Sensor czujnika czadu: Elektrochemiczny
- Zasilanie czujnika: Wbudowany akumulator
- Wyjście pod system alarm.: Nie
- Sposób montażu czujnika: Na tynk, wolnostojący
- Wyświetlacz LCD: Nie

Specyfikacja techniczna:

Wskazania na panelu LCD	nie
Zasilanie czujnika	Wbudowany akumulator
Okres gwarancji	10 lat
Sposób montażu czujnika	Na tynk, wolnostojący
Sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego stężenia CO	Akustyczna 85dB i optyczna
Przycisk test/reset	Tak
Certyfikaty i dopuszczenia	Znak budowlany B, jednostka certyfikująca CNBOP-PIB EN50291-1:2018, jednostka certyfikująca BSI EN50291-2:2019, jednostka certyfikująca BSI
Czas aktywacji alarmu	przy stężeniu 300 PPM poniżej 3 minut
Sygnalizacja końca okresu działania	tak
Sygnalizacja nieprawidłowego działania	tak
Wilgotność	do 90% RH, bez kondensacji
Sensor czujnika czadu	Elektrochemiczny
Temperatura pracy	-10 o C do 45 oC
Wymiary przedmiotu	119 x 72 x 39 mm / 132 g
Pamięć wartości szczytowych	Nie
Wyjście pod system alarm.	Nie
Gwarancja	10 lat
Gwarancja dla firm	10 lat

Uwagi do gwarancji

brak danych

Wyświetlacz LCD

Nie

Producent

KIDDE