

Kamera PELCO IP IBD332-1 Sarix Corner 3mpx 2.3 mm IR

Producent: Model: **IBD332-1** Numer katalogowy: **36644**



Główne cechy:

- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Rozdzielczość: 2048x1536
- Ogniskowa obiektywu: 2.3mm
- Widoczność w nocy: 15 m
- Obsługa dźwięku: Tak
- Przeznaczona do transmisji na żywo: brak danych

Specyfikacja techniczna:

Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość kamery	3MPX
Rodzaj obiektywu	Stały
Wandaloodporność	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rozdzielczość	2048x1536
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.3mm
Kąt widzenia	135°
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Widoczność w nocy	15 m
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa dźwięku	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1

Kompresja audio	brak danych
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany głośnik	brak danych
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Max. liczba użytkowników	20
Język interfejsu WEB	angielski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	IK10+
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Pobór mocy	13 W
Wymiary przedmiotu	163 mm x 163 mm x 121 mm; 6.4" x 6.4" x 4.8"
Temperatura pracy	-40 °C to +55 °C (-40 °F to 131 °F)
Urządzenia mobilne	brak danych
Czułość przetwornika	0.027 lux Color
Wspierane protokoły sieciowe	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMPv2, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP, HSTS
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Współczynnik S/N	brak danych
Strefy prywatności	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	brak danych
Wyjście wideo	brak danych
WDR	Tak
Typ obudowy	Inna
Zasilacz w komplecie	NIE
Zasilanie	brak danych
Kompresja wideo	brak danych
Przeglądarki internetowe	brak danych
Model przetwornika	brak danych

Funkcje analizy obrazu	brak danych
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Gwarancja	5 lat
Gwarancja dla firm	5 lat
Uwagi do gwarancji	brak danych
Producent	PELCO
Technologia	brak danych
Rodzaj podświetlenia	brak danych
Technologia transmisji CCTV - do usuniecia	brak danych