

# SATEL CZUJNIK RUCHU PIR AQUA PLUS

Producent:    Model: **AQUA PLUS**    Numer katalogowy: **4064**



## Główne cechy:

- Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
- Zasięg detekcji czujnika: 11.5 m
- Rodzaj detekcji: PIR

## Specyfikacja techniczna:

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Rodzaj detekcji                 | PIR              |
| Zasięg czujnika                 | 11 x 10 m 90st.  |
| Wykrywalna prędkość ruchu       | 0,3...3 m/s      |
| Maksymalny pobór prądu          | 25 mA            |
| Dedykowany uchwyt               | w zestawie       |
| Inne unikalne cechy             | ,                |
| Rodzaj optyki                   | Fresnel          |
| Cyfrowa kompensacja temperatury | Tak              |
| Odporność na zwierzęta          | Nie              |
| Czas sygnalizacji alarmu        | 2 sek.           |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5 | II               |
| Pobór prądu w stanie gotowości  | 20 mA            |
| Rodzaj pyroelementu             | Podwójny         |
| Współczynnik ochrony obudowy    | IP20             |
| Zasięg detekcji czujnika        | 11.5 m           |
| Zalecane miejsce instalacji     | wewnątrz budynku |
| Napięcie zasilania urządzenia   | 12 V             |
| Funkcja antymaskingu            | Nie              |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Temperatura pracy         | -30...+55 °C |
| Zalecana wysokość montażu | 2,4 m        |
| Gwarancja                 | 36 miesięcy  |
| Gwarancja dla firm        | 36 miesięcy  |
| Uwagi do gwarancji        | brak danych  |
| Producent                 | SATEL        |