

Miniaturowy czujnik ruchu ORNO OR-CR-211

Producent: Model: **OR-CR-211** Numer katalogowy: **5481**



Specyfikacja techniczna:

Rodzaj czujnika ruchu	PIR
Kąt wykrywania ruchu	360 °
Grade2	Nie
Zasięg detekcji czujnika	6 m
Zakres regulacji zwłoki czasowej	5s; 30s; 1min; 3min; 5min; 8min
Współczynnik ochrony obudowy	IP20
Max. obciążenie indukcyjne	No
Max. obciążenie rezystancyjne	800 W
Zalecane miejsce instalacji	Montaż wewnątrz budynku
Temperatura pracy	-20C +40C
Napięcie zasilacza	230 V
Wysokość montażu czujnika	1,8m do 2,5m
Częstotliwość czujnika	No
Gwarancja	24 miesiące
Gwarancja dla firm	12 miesięcy
Uwagi do gwarancji	brak danych
Producent	ORNO