

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY ROGER PRT84MF-BK-B

Producent: Model: **PRT84MF-BK-B** Numer katalogowy: **5894**



Główne cechy:

- Napięcie zasilacza: 12 V
- Współczynnik ochrony obudowy: Brak danych
- Częstotliwość czytnika: brak danych
- Typ weryfikacji: Karta
- Pobór prądu w stanie pracy: 75 mA

Specyfikacja techniczna:

Dostępne tryby pracy	Praca w systemie
Pojemność systemu	Pojemność wyznaczana przez urządzenie nadrzędne
Typ weryfikacji	Karta
Częstotliwość czytnika	13.56 kHz
Zasięg odczytu RF ID	7 cm
Częstotliwość czytnika	brak danych
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Max. obciążenie styków przekaźnika	1,5A/30V
Pobór prądu w stanie pracy	75 mA
Pobór prądu w stanie czuwania	75 mA
Współczynnik ochrony obudowy	Brak danych
Temperatura pracy	-10C.....+50C
Napięcie zasilacza	12 V
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Czas aktywacji rygla	brak danych
Gwarancja	36 miesięcy
Gwarancja dla firm	36 miesięcy
Uwagi do gwarancji	brak danych

Producent

ROGER