

Czujnik ruchu PIR BOSCH ISC-BPQ2-W12

Producent: Model: **ISC-BPQ2-W12** Numer katalogowy: **6901**



Główne cechy:

- Napięcie zasilania urządzenia: No
- Zasięg detekcji czujnika: 12 m
- Rodzaj detekcji: PIR

Specyfikacja techniczna:

Rodzaj detekcji	PIR
Zasięg czujnika	12
Wykrywalna prędkość ruchu	brak
Maksymalny pobór prądu	12 mA
Dedykowany uchwyt	w zestawie
Inne unikalne cechy	brak
Rodzaj optyki	Brak danych
Cyfrowa kompensacja temperatury	Nie
Odporność na zwierzęta	Nie
Czas sygnalizacji alarmu	1 sek.
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Pobór prądu w stanie gotowości	10 mA
Rodzaj pyroelementu	Poczwórny
Współczynnik ochrony obudowy	Brak danych
Zasięg detekcji czujnika	12 m
Zalecane miejsce instalacji	biuro sklep
Napięcie zasilania urządzenia	No
Funkcja antymaskingu	Nie

Temperatura pracy	-30°C ÷ +55°C
Zalecana wysokość montażu	2,2-2,7m
Gwarancja	60 miesięcy
Gwarancja dla firm	60 miesięcy
Uwagi do gwarancji	brak danych
Producent	BOSCH