

SATEL CZUJNIK RUCHU PIR TOPAZ PET

Producent: Model: **TOPAZ PET** Numer katalogowy: **8797**



Główne cechy:

- Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
- Zasięg detekcji czujnika: 16 m
- Rodzaj detekcji: PIR

Specyfikacja techniczna:

Rodzaj detekcji	PIR
Zasięg czujnika	16 x 14 85st.
Wykrywalna prędkość ruchu	0,3...3 m/s
Maksymalny pobór prądu	8.5 mA
Dedykowany uchwyty	Bracket A lub Bracket B
Inne unikalne cechy	-
Rodzaj optyki	Fresnel
Cyfrowa kompensacja temperatury	Tak
Odporność na zwierzęta	do 20kg
Czas sygnalizacji alarmu	2 sek.
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Pobór prądu w stanie gotowości	8 mA
Rodzaj pyroelementu	Podwójny
Współczynnik ochrony obudowy	Brak danych
Zasięg detekcji czujnika	16 m
Zalecane miejsce instalacji	wewnątrz budynku
Napięcie zasilania urządzenia	12 V
Funkcja antymaskingu	Nie

Temperatura pracy	-10°C...+55°C
Zalecana wysokość montażu	2.4m
Gwarancja	36 miesięcy
Gwarancja dla firm	36 miesięcy
Uwagi do gwarancji	brak danych
Producent	SATEL